

2PCS FUNK-HANDSENDER

I021-K00X-0X



AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN

- Manueller Ruf
- Notfall-Ortung für Vermisstensuche
- Alarmierung bei Austritt aus 2PCS Funknetz
- Weglaufidentifikation (optional)
- Automatische Sturzerkennung (optional)

FUNKTIONSVARIANTEN

1. Standard

- 4 Sek. – Batterielaufzeit: >12 Monate (Standardauslieferung)
- 16 Sek. – Batterielaufzeit: >30 Monate

2. Standard inklusive Weglaufidentifikation:

- 2 Sek. – Batterielaufzeit: >6 Monate

3. Standard inklusive Weglaufidentifikation & Sturzerkennung:

- 2 Sek. – Batterielaufzeit: >3 Monate

Bestellnummer

Produktname

I021-K00X-01	2PCS Kaya – Funk-Handsender Lichtblau-Signalweiß
I021-K00X-02	2PCS Kaya – Funk-Handsender Lichtblau-Himbeerrot
I021-K00X-03	2PCS Kaya – Funk-Handsender Lichtblau-Zinkgelb
I021-K00X-04	2PCS Kaya – Funk-Handsender Signalweiß-Reingrün
I021-K00X-05	2PCS Kaya – Funk-Handsender Uhrensymbol
X	X = 1 ohne Sturzerkennung; X = 2 mit Sturzerkennung

Zubehör

2PCS Stretcharmband mit Klemmverschluss: 20 mm breit, verstellbar
2PCS Kordel mit Sicherheitsverschluss

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H): 47 x 34 x 11 mm

Gewicht: 18,9 g

Material: PC ABS C2800 +UV / TPU

Farbe Gehäuse:

Oberschale: RAL 9003 Signalweiß

Unterschale: RAL 5008 Graublau

Schutzklasse: IP66

Batterie:

einfach wechselbare Lithium-Batterie CR2032 (keine Neuprogrammierung notwendig)

Batteriewarnung:

2 Schwellwerte (Meldung bei niedrigem und kritischem Batteriestand)

Batterielebensdauer: Siehe Funktionsvarianten

Funkreichweite:

in Verbindung mit 2PCS Sende-/Empfangseinheit anwendbar. 50 – 200 Meter (abhängig von der Gebäudestruktur/Außenbereich)

Funkfrequenz:

Aktives RFID 867,000-869,999 MHz, vorkonfiguriert: 868,400 MHz / 869,2125 MHz