

2PCS BIRNTASTER

I023-S001



AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN

- Manueller Ruf mit automatischer Ortung
- Ortung für Gerätesuche
- Weglaufidentifikation
- Alarmierung bei Austritt aus 2PCS Funknetz

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H): 123 x 48 x 24 mm

Gewicht: 66,1 g (ohne Batterien),
88,8 g (mit Batterien)

Material (Gehäuse/Ruftaste/Ring):

hochwertiges ASA mit hohem UV-Schutz (UL 94 HB)

Schutzklasse: IP65

Dichtung: 2 Dichtringe (Batteriefach und Unter-/Oberschale)

Batterie: 2 x 1,5 V Mikro-Zellen (AAA)

Genutzte Funkfrequenzen: Aktives RFID
867,000-869,999 MHz. Vorkonfiguriert: 868,400 MHz / 869,2125 MHz

Positionsbestimmung: Drahtlos via 2PCS
Indoor Bereichsortung (kein pairing mit 2PCS
Sende- und Empfangseinheit notwendig)

Reichweite mit Standard 2PCS Sende- und
Empfangseinheit: Max. Outdoor: ca. 200 m | Max.
Indoor: ca. 50 m

Bestellnummer

Produktname

I023-S001-01

2PCS Scarlett – Birntaster ohne Findelicht

I023-S001-02

2PCS Scarlett – Birntaster mit Findelicht

Zubehör

I023-G004-01

Halterung (Schraube oder Klebestreifen)